

## CV100

TERMINAL FIXE SANS FIL 2G

### Description

---

Destiné au marché de l'immobilier, ce produit remplace la traditionnelle solution de réseau fixe, permettant au client de continuer à utiliser le téléphone fixe actuel et d'ajouter un équipement de Téléassistance.



### Caractéristiques

---

Réseau GSM 850/900/1800/1900 MHz

---

Système SIM-in

---

2 ports RJ11

---

Appel en attente

---

Renvoi d'appels

---

Conférence téléphonique

---

Numérotation DTMF

---

Prise en charge du service téléassistance

---

## CV100

TERMINAL FIXE SANS FIL 2G

### Spécifications

Fréquences	GSM 850/900/1800/1900 MHZ
Systeme SIM-in	
Antenne	Externe
Processeur	M0516LDN
Batterie	Type: Li-ion Capacité: 4000 mAh Temps de conversation: > 3 heures Temps en veille: > 48 heures
Voyant LED	Voyant LED de niveau de batterie Voyant LED de la couverture réseau Voyant LED de charge Voyant LED de service vocal Voyant LED pour la carte SIM
Connecteurs	Connecteur DC Prise de charge 2 ports RJ11 Micro USB 2.0 pour le transfert de données
Sécurité	Compartiment de batterie avec vis sécurité
Services	Fonctions d'appel : appel en attente, renvoi d'appel, appels d'urgence et conférences téléphoniques Numérotation DTMF Prise en charge de services de téléassistance Prise en charge de services vocaux de haute qualité (FR, EFR, HR, AMR)
Certifications	GCF, CE et RoHS (entre autres) Valeur SAR: 1.598 W/kg, sur la bande GSM 900 MHz ERP: la consommation électrique du produit connecté au réseau, en veille, est de 0.468 W
Dimensions	137x130x32 mm
Poids	321 g
Contenu de la boîte	Terminal Antenne externe Chargeur Batterie Manuel de l'utilisateur Certificat de garantie Vis et clé de sécurité